КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА

Конструктивное исполнение 1 – с возможностью изменения коэффициента трансформации в соотношении 1:2:4 с помощью изменения числа витков первичной обмотки (изменений коэффициента трансформации осуществляется перестановкой перемычек на головной части трансформатора без разгерметизации)

Конструктивное исполнение 2 – без возможности изменения коэффициента трансформации с помощью изменения числа витков первичной обмотки. При необходимости, изменение коэффициента трансформации может быть выполнено при помощи выбора дополнительных ответвлений на вторичной стороне.

ПАРАМЕТРЫ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Конструктивное исполнение 1:	
Для наименьшего номинального первичного тока:	
Наибольший пик, кА	27
Односекундный ток термической стойкости, кА	17
Трехсекундный ток термической стойкости, кА	10
Для среднего номинального первичного тока:	
Наибольший пик, кА	41
Односекундный ток термической стойкости, кА	28
Трехсекундный ток термической стойкости, кА	16
Для наибольшего номинального первичного тока:	
Наибольший пик, кА	81
Односекундный ток термической стойкости, кА	55
Трехсекундный ток термической стойкости, кА	31,5
Конструктивное исполнение 2:	
Наибольший пик, кА	102
Односекундный ток термической стойкости, кА	40
Трехсекундный ток термической стойкости, кА	23